



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector de doble PIR dual para visión lateral en exteriores
- Cobertura de 12m a cada lado
- Antimasking por IR activo
- Se puede conectar a una cámara de CCTV para envío de alarmas visuales
- Lógica de procesamiento avanzado SMDA
- 4 zonas de detección (2 a cada lado)
- Rango de detección ajustable en 5 niveles
- Sensibilidad ajustable en 3 niveles
- Salidas de alarma independientes a cada lado, salida de fallo, salida de sabotaje y tamper contra sabotaje
- Doble malla conductiva (patentada) para evitar interferencias

## OPTEX-120 BXS-AM-W

DETECTOR DE DOBLE PIR DUAL PARA VISIÓN LATERAL EN EXTERIORES

### CARACTERÍSTICAS

- Detector de doble PIR dual de visión lateral para exteriores
- Visión lateral con sensor dual a cada lado
- Se puede conectar a una cámara de CCTV para enviar una alarma visual cuando se detecte un intruso
- Tecnología de 4 PIR: el rango de detección, la sensibilidad y la salida de alarma pueden configurarse de manera independiente a cada lado
- Antimasking por IR activo
- Cobertura de 12 metros a cada lado
- Ángulo respecto a la pared ajustable a 0° o 3°
- 2 zonas de detección a cada lado
- Rango de detección ajustable en 5 niveles (2,5/3,5/6/8,5/12 metros)
- Altura montaje de 0,8~1,2 metros
- Sensibilidad ajustable a cada lado (extremadamente alta y normal)
- Lógica de procesamiento SMDA (Super Multi-Dimension Analysis) contra falsas alarmas por vegetación y factores climáticos adversos
- Cierre rápido de la cubierta frontal, a presión, y test de andado (3 minutos de duración) automático al cerrar la tapa
- Relé de alarma lado derecho: NC/NA (28V CC, 0,1A, individual, derecha o general)
- Relé de alarma lado izquierdo: NC/NA (28V CC, 0,1A, individual, izquierda o general)
- Salida de fallo: NC (28V CC, 0,1A)
- Salida de sabotaje: NC (28V CC, 0,1A)
- Tamper trasero incorporado
- Protección de doble malla conductiva
- Nivel incorporado para una instalación rápida y precisa
- Fácil identificación visual de todos los elementos de ajuste (marcados en color azul en el detector)
- Apertura rápida mediante giro de 90 grados en tornillo inferior
- Incluye habitáculo protegido en la parte posterior para alojar el transmisor vía radio
- Grado de protección IP55
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Alimentación: 9,5V~18V CC
- Consumo máximo: 34mA a 12V CC
- Dimensiones: 199,7 x 92,8 x 52,7 mm
- Peso: 430 g

### PRODUCTOS RELACIONADOS

