

■ **Características**

- Retenedores de cerradura magnética
- Con supervisión
- Para montaje de superficie
- Uso para medios de seguridad en puertas internas o externas
- En caso de instalar en una puerta de exterior, montarlo en la parte inferior de la misma

■ **Accesorios de montaje opcionales**



CONAC-386

Soporte especial para los retenedores electromagnéticos de 600 kg. Para instalación en puertas de cristal.



CONAC-384

Soporte en "L" para los retenedores electromagnéticos de 600 kg. Para instalación en puertas con apertura hacia el exterior.



CONAC-388

Soporte en "Z" para los retenedores electromagnéticos de 600 kg. Para instalación en puertas con apertura hacia el interior.



■ **Especificaciones**

REFERENCIA	CONAC-382
<i>Presión de cierre</i>	544 kg (1.200 lb)
<i>Supervisión</i>	Sí
<i>Sensor magnético</i>	Sí
<i>LED</i>	Sí
<i>Selector de jumper</i>	Sí
<i>Alimentación</i>	12V ~ 24V CC
<i>Consumo</i>	420 mA @12V CC
<i>Dimensiones</i>	265 x 66 x 40 mm
<i>Montaje</i>	Superficie