

TRANSCEPTOR PASIVO DE VIDEO POR PAR TRENZADO DE 1 CANAL



- Transceptor pasivo de video por par trenzado de 1 canal
- Conector BNC macho terminal de tornillos
- 400m de alcance pasivo a pasivo (color) y 600m en (blanco y negro)
- Hasta 1000m con receptor activo
- Se sirven dos unidades

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Transceptor pasivo de video por par trenzado de 1 canal